

833.68.333
833.68.334



OneCable Lighting System

LED strip light adapter Connect / LED-Band Adapter Connect

	24 V System		CCT	W	ta	
● 833.68.333 ○ 833.68.334	OneCable LED strip light adapter - for use with Loox5 8 mm LED strip lights - zur Verwendung mit Loox5 8 mm LED-Bändern	125 x 18 x 8.5 length is variable Länge ist variabel	tunable white LED strip light 3-wire LED-Band 3-adrig	max. 75 W	10 - 40 °C 50 - 104 °F	Loox 5

LED strip light adapter / LED-Band Adapter

OneCable luminaires / OneCable Leuchten

CAUTION !
Sharp contact blades:
risk of injury

VORSICHT !
Verletzungsgefahr:
scharfe Kontaktmesser

+	833.68.335	matching diffusor , opal, 2500 mm > please cut to desired length passender Diffusor , opal, 2500 mm > bitte passend ablängen	
+	007.81.003	double-sided adhesive tape for OneCable LED strip light mounting doppelseitiges Klebeband für OneCable LED-Band Montage	Reel 50 m x 9 mm (164 feet x 3/8 inch) Rolle 50 m x 9 mm
+	suitable for Loox 5 LED 3044 / 3047 / 3049 - please order separately geeignet für Loox 5 LED 3044 / 3047 / 3049 - bitte gesondert bestellen		

1 Preparation of luminaire and profile / Vorbereitung von Leuchte und Profil

1 a.
Define length of the strip light and keep in mind the cut points.

Länge der LED-Bandes festlegen, dabei **Abschnittlänge beachten**.

1 b. Choose the **exact position** of the luminaire in the track system.

Exakte Position der Leuchte im System wählen.

1 c.
Add **double-sided adhesive tape** onto cable in the position and length of LED strip light.

Doppelseitiges Klebeband in der Länge und Position des LED-Bandes auf das Kabel kleben.

1 d.
Cut LED strip light to length and connect it to the adapter. **Refer to the user's manual of the strip light.**

LED-Band ablängen und in der Adapter einclippen. **Montageanleitung des LED-Bandes beachten.**

Mind polarity !
Polarität beachten !

1 e. Remove protective film from adhesive tape / Schutzfolie vom Klebeband entfernen



OneCable Lighting System

LED strip light adapter Connect / LED-Band Adapter Connect

2 Luminaire installation / Leuchte im Profil platzieren

2 a.

Insert and press into profile **straight without tilting.**

Gerade und ohne Verkanten
ins Profil eindrücken.

2 b.

Use locking tool supplied with the feeder.
Das Werkzeug des Einspeisers verwenden.

Insert locking tool and turn by 90° to fix luminaire in profile.

Zur Fixierung im Profil **Werkzeug einsetzen und um 90° drehen.**

2 c.

For safety reasons **obligatory remove the locking tool!**

Aus Sicherheitsgründen das **Werkzeug unbedingt entfernen!**

3 Finishing installation / Abschluss der Montage

3 a.

Fix LED strip light by **firm pressing to double-sided adhesive tape**

LED-Band **fest an das doppelseitige Klebeband drücken**

3 b.

Cut to length and snap on the diffuser

Diffusor in passender Länge aufsetzen

3 c.

Snap the end cap closely into the profile

Endkappe direkt am Diffusor ins Profil einrasten

4 Manual control / manuelle Steuerung

Control button Steuertaste

1 x short push: on/off
1 x push, hold: dim Δ / ∇
2 x push, hold: adjust CCT

for Connect operation and provisioning press ≥ 8 sec.

für Connect Betrieb und Provisionierung ≥ 8 Sec. drücken

1 x kurz drücken: an/aus
1 x drücken, halten: dimm Δ / ∇
2 x drücken, halten: CCT warmweiß bis kaltweiß Δ / ∇

5 Start of operation / Inbetriebnahme

The OneCable Lighting System is operated and controlled via the Häfele Connect Mesh App. Please download this app and follow the 'Quick Start Guide'.

Das OneCable Lighting System wird über die Häfele Connect Mesh App gesteuert und gedimmt. Installieren Sie bitte diese App und folgen Sie dann den 'Ersten Schritten'.

For detailed information visit: <https://help.connect-mesh.io/>

Hier finden Sie detaillierte Information:

i Vertical mounting of luminaire / vertikale Leuchtenmontage

Always place a profile connector (833.68.356 / 833.68.357) under each vertically positioned luminaire.

Unter jede vertikal platzierten Leuchte **unbedingt einen Profilverbinder setzen** (833.68.356 / 833.68.357).

WALL / WAND



OneCable Lighting System

LED strip light adapter Connect / LED-Band Adapter Connect

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS



General safety instructions

- Read all instructions.
- Do not install this track in damp or wet locations.
- Do not install any luminaire assembly closer than 6 inches from any curtain, or similar combustible material.
- Disconnect electrical power before adding to or changing the configuration of the track.
- Do not attempt to energize anything other than lighting track luminaires on the track.
- Supply only with a 24 Vdc Class 2 Power Unit.

Deutsch

English

Français

Italiano



Verwenden Sie zum Betreiben der Leuchten nur nach EN 61347-2-13 sicherheitsgeprüfte Netzteile, die eine Sicherheitskleinspannung mit Uout: 24 V $\overline{\text{---}}$ bereitstellen.

To operate the luminaires, use only power supplies that are safety-tested in accordance with EN 61347-2-13 and provide a safety extra-low voltage with Uout: 24 V $\overline{\text{---}}$.

Pour faire fonctionner les luminaires, utilisez uniquement des alimentations testées en matière de sécurité conformément à la norme EN 61347-2-13 qui ont une très basse tension de sécurité avec Uout : 24 V $\overline{\text{---}}$.

Per azionare le luci utilizzare esclusivamente alimentatori testati per la sicurezza secondo EN 61347-2-13 che forniscano una bassissima tensione di sicurezza con Uout: 24 V $\overline{\text{---}}$.



Ökodesign:

Die Lichtquelle dieser Leuchten darf nur vom Hersteller oder einem durch ihn beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Ecodesign:

The light source of this luminaire must only be replaced by the manufacturer, his service representative or any similarly qualified person.

Écoconception:

Source lumineuse LED remplaçable par le fabricant ou un technicien de service mandaté par le fabricant ou une personne qualifiée.

Progettazione ecocompatibile:

Sorgente luminosa LED sostituibile solo dal produttore o da un tecnico dell'assistenza incaricato dal produttore o da una persona qualificata.



Hersteller:

Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Straße 1
72202 Nagold, Deutschland
www.haefele.de
info@haefele.de

Manufacturer:

Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Straße 1
72202 Nagold, Germany
www.haefele.com
info@haefele.de

Fabricant:

Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Straße 1
72202 Nagold, Allemagne
www.haefele.com
info@haefele.de

Produttore:

Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Straße 1
72202 Nagold, Germania
www.haefele.com
info@haefele.de



Konformität:

Hiermit erklärt die Häfele SE & Co KG, dass der Funkanlagentyp **OneCable LED-Band Adapter Connect** der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

<https://www.haefele.de/de/DOC>

Conformity:

Hereby, Häfele SE & Co KG declares that the radio equipment type **OneCable LED strip light adapter Connect** is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.haefele.de/de/DOC>

Conformité:

Häfele SE & Co KG déclare par la présente que l'équipement radio, de type **OneCable LED strip light adapter Connect** est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante:

<https://www.haefele.de/de/DOC>

Conformità:

Häfele SE & Co KG dichiara che il tipo di apparecchiatura radio **OneCable LED strip light adapter Connect** è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.haefele.de/de/DOC>

Contains FCC ID: 2AC7Z-ESPC3MINI1
Contains IC: 21098-ESPC3MINI1

Frequency range: 2402 - 2480 MHz and maximum Tx Power: + 9 dBm